

产品特点：

- 1, 免维护, 无源。
- 2, 使用寿命长, 安装简单。
- 3, 不锈钢新型材料, 耐腐蚀, 抗风能力强。

产品用途：

普通避雷针适用于各类建筑、构筑物、通信基站、气象台站、雷达站、石油气站等的直击雷防护。根据GB50057-2010第5.2.3条, 接闪杆的接闪端宜做成半球状, 其弯曲半径为最小4.8mm至最大12.7mm设计。

技术参数：


名称	型号	规格	雷电冲击放 电电流 Iimp(kA,10 /350μs)	抗风 强度 (m/s)	接闪 针数	安装方式	螺纹 规格	高度 (mm)	重量 (kg)	材质
普通避雷针	CSHBFL-ZPT	500	200	40	1	焊接	—	500	1	不锈钢新型 材料
	CSHBFL-ZPT	带球、1500	200	40	1	螺纹安装 (螺栓)	M32 X2	1500	2.5	

安装说明：


- 1, 按被保护建筑物的面积、高度、所在地雷暴日及地理环境校正系数、建筑物使用性质等选择避雷针, 并确定避雷针立杆高度。
- 2, 安装时各部件间要连接可靠, 安装完成后, 各连接处或金属表面涂镀层有损伤处, 应做好防锈处理。
- 3, 避雷针应通过引下线与女儿墙上的避雷带或地网连接, 要求接地电阻值 $\leq 10\Omega$ 。在土壤电阻率高的地区, 可适当放宽对接地电阻的要求。
- 4, 避雷针投入使用后, 每年雷雨季节前应进行检查: 各连接部位的连接是否牢固, 引下线与接地系统连接是否可靠。

产品尺寸图：

1, 500mm




2, 带球、1500



安装示意图：

1, 500mm



2, 带球、1500

