

CSHBFL-ZPT/***普通型避雷针（球形针...**M高度可据实际须要制作）

普通型
避雷针

产品特点：

- 1，免维护，无源。
- 2，使用寿命长，安装简单。
- 3，不锈新型材料，耐腐蚀，抗风能力强。

产品用途：

普通避雷针适用于各类建筑、构筑物、通信基站、气象台站、雷达站、石油气站等的直击雷防护。根据GB50057-2010第5.2.3条，接闪杆的接闪端宜做成半球状，其弯曲半径为最小 4.8mm至最大12.7mm设计。

技术参数：


名称	型号	规格	雷电冲击 放电电流 Iimp(kA,1 0/350μs)	抗风 强度 (m/s)	接 闪 针 数	安装方式	螺 纹 规 格	高 度 (m)	重 量 (kg)	材质
普通避雷 针	CSHBFL-ZPT	500	200	40	1	焊接	—	500	1	不锈钢新 型材料
	CSHBFL-ZPT	带球/ 1500	200	40	1	螺纹安装 (螺栓)	M3 2X2	1500	2.5	
	CSHBFL-ZPT	不同规格 可定制	200	40	1	焊接	—	可定 制	可定 制	

安装说明：


- 1，按被保护建筑物的面积、高度、所在地雷暴日及地理环境校正系数、建筑物使用性质等选择避雷针，并确定避雷针立杆高度。
- 2，安装时各部件间要连接可靠，安装完成后，各连接处或金属表面涂镀层有损伤处，应做好防锈处理。
- 3，避雷针应通过引下线与女儿墙上的避雷带或地网连接，要求接地电阻值 $\leq 10\Omega$ 。在土壤电阻率高的地区，可适当放宽对接地电阻的要求。
- 4，避雷针投入使用后，每年雷雨季节前应进行检查：各连接部位的连接是否牢固，引下线与接地系统连接是否可靠。

产品尺寸图：

1， 500mm




2， 带球、1500




安装示意图：

1， 500mm



2， 带球、1500



防雷接地系统

